



Impressora HP LaserJet Pro P1102w

Impressão HP LaserJet sem fio acessível, compartilhada, em casa ou no escritório, usando uma das mais eficientes impressoras a laser no planeta.^{2,12} Imprima virtualmente de qualquer lugar com HP ePrint.¹³ conecte e imprima com HP Smart Install.³



Imprima sem fio em sua casa ou escritório.²

- Coloque a impressora na rede sem necessidade de cabos adicionais, usando a conexão de rede sem fio 802.11 b/g.²
- Imprima até 19 ppm, carta/18 ppm A4.
- Comece e finalize impressão com mais rapidez com a tecnologia Instant-on.
- Imprima em uma grande variedade de mídias, usando a bandeja para 150 folhas de papel e slot de entrada prioritária para 10 folhas.

Permaneça centrado em suas tarefas com impressão móvel fácil, configuração rápida.¹³

- Imprima virtualmente em qualquer lugar com HP ePrint.¹³
- Imprima facilmente a partir de dispositivos móveis—sem uma conexão de rede—usando o HP ePrint Wireless Direct Printing.⁹
- Conecte e imprima, sem necessidade de CD com HP Smart Install.³
- Configure e comece a imprimir imediatamente com um painel de controle intuitivo, fácil de usar.

Reduza seu impacto e proteja seu resultado final.

- Conserve recursos e poupe dinheiro com recursos que economizam papel e energia.
- Reduza o desperdício de papel imprimindo somente o conteúdo que deseja, usando HP Smart Print.⁷
- Economize espaço com uma impressora ultra compacta com um design industrial, elegante.
- A HP ajuda reduzir seu impacto: menos embalagens, além de reciclagem de cartucho gratuita com HP Planet Partners.⁸

Crie impressões profissionais, com ótima relação custo-benefício.

- Crie documentos de negócios com qualidade profissional com textos em negrito, nítidos e imagens claras.
- Obtenha qualidade de impressão melhorada com HP FastRes 1200.¹¹
- Busque e compre cartuchos HP originais em apenas alguns cliques com HP SureSupply.⁴
- Confirme se seu cartucho é HP original para desempenho confiável, usando o software HP Cartridge Authentication.



Mac

¹Admite os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior). Funciona com impressoras compatíveis com HP AirPrint™, e é necessário que a impressora esteja conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. AirPrint, o logotipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. ²O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. ³HP Smart Install funciona apenas com Windows. ⁴Os recursos do programa e a disponibilidade podem variar de acordo com o país. Para mais informações, visite www.hp.com/learn/suresupply. ⁵Comparada com fusão tradicional. ⁶Os recursos HP Auto-On e Auto-Off estão sujeitos à impressora e às configurações. ⁷Admite Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 e 9.0, assim como versões do Firefox 3.5 através de 5.01. ⁸A disponibilidade do programa varia. A devolução e reciclagem de cartuchos de impressão HP estão disponíveis atualmente em mais de 50 países e territórios ao redor do mundo através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes com endereço e caixas de coleta por volume, visite www.hp.com/recycle. ⁹O dispositivo móvel deve ser compatível com conexão sem fio. A impressora deve ser compatível com HP ePrint. O recurso pode requerer driver ou aplicativos, disponíveis para download em www.hp.com/go/eprintcenter. ¹⁰A reciclagem de embalagem de papelão pode não estar disponível em sua área. ¹¹HP FastRes 1200 oferece a melhor configuração de qualidade de impressão para este dispositivo. Escolha HP FastRes 600 para impressão rápida. ¹²Energia consumida com base nos resultados de medição TEC competitivos encontrados em www.energystar.gov, www.eu-energystar.org e nas especificações técnicas publicadas pelos fabricantes para impressoras monocromáticas de função básica e impressoras coloridas a laser até janeiro de 2012. A configuração e uso individual do produto afetarão o consumo de energia. ¹³Requer uma conexão com a Internet para a impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo conectado apto para Internet e e-mail. Requer registro de conta de HP Web Services. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista dos tipos de documentos e imagens admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. E para obter soluções adicionais, visite www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Impressora HP LaserJet Pro P1102w Tabela de especificações

Velocidade de impressão	A4: Até 18 ppm ¹ Preto; Velocidade de impressão da primeira página: Até 8,5 segundos Preto
Resolução de impressão	Preto (Método): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi)
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Idioma padrão de impressora	Impressão central
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	HP ePrint, Apple AirPrint™, Impressão direta sem fio, Smart Install, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Gestão da Impressora	Status e alertas HP; Monitoramento de uso HP (somente CD de instalação)
Conectividade padrão	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11b/g
Capacidades de Rede	Através de rede sem fio Wi-Fi 802.11 b/g integrada
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (WiFi 802.11b/g incorporada)
Capacidade sem fios	Sim, WiFi 802.11b/g
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint, Apple AirPrint™, Impressão direta sem fios ²
Memória	Padrão: 8 MB; Máximo: 8 MB
Velocidade do processador	266 MHz
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4: Até 5000 páginas ³
Volume mensal de páginas recomendado	250 até 1500 ⁴
Tipos de mídia suportados	Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais
Peso suportado da mídia	60 a 163 g/m ²
Tamanhos de mídia suportados	A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5)
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm
Manuseamento de papel	Slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas; Escaninho de saída para 100 folhas; Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver); Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1 (mais slot de prioridade para 10 folhas); Capacidades de entrada: Até 150 folhas, Padrão; Capacidades de saída: Até 100 folhas, Padrão; Até 15 envelopes; Até 100 folhas, transparências
Conteúdo da caixa	CE658A Impressora HP LaserJet Pro P1102w; cartucho de toner preto introdutório para HP LaserJet (~700 páginas); cabo de alimentação; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Guia passos iniciais, folheto de suporte, guia de instalação, guia de garantia; Cabo USB (apenas AP) ⁵
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner preto HP 85A para LaserJet CE285A (~1.600 páginas) ⁶
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 349 x 238 x 196 mm; Máximo: 349 x 410 x 228 mm;
Peso do produto	5,3 kg
Características da garantia	Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP.
Conformidade com standards de eficiência energética	qualificado pela ENERGY STAR®
Painel de controle	3 luzes indicadoras LED (Sem fio, Atenção, Pronto); 2 botões (Sem fio, Cancelar)
Descrição do visor	Nenhum/nenhuma
Software Incluído	Monitoramento de uso HP, status e alertas HP, eGSG, simulador do painel de controle, driver da impressora, software de instalação/desinstalação
Fontes e tipos de caracteres	Não aplicável (com base em Host)

Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse http://www.hp.com/go/compat para atualizar)
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse http://www.hp.com/go/compat para atualizar)
Requisitos Mínimos do Sistema	PC: Windows 8, Windows 7 32 bit/64 bit: 1 GB de RAM; Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB; Mac: Mac OS X v 10.5, 10.6, 10.7; 256 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Porta USB
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de Energia: Tensão de entrada 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 amperes; Consumo de energia: 370 watts (imprimindo), 2,7 watts (pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligamento manual) ⁷
Acústica	Emissões de potência acústica (ativas): 6,4 B(A) ⁸ ; Emissão de poder acústico (pronta): Inaudível; Emissões de pressão acústica (prontas): 50 dB(A); Emissão de pressão acústica (pronta): Inaudível
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH
Acessórios	Cabo de impressora USB de alta velocidade de A para B (6 pés/1,8 metros) Q6264A
Opções de Serviço e Suporte HP	UG764PE - HP Care Pack com 1 ano de suporte pós garantia com retorno para depósito; UG320E - HP Care Pack com 2 anos de suporte com retorno para depósito; UG290E - HP Care Pack com 3 anos de suporte com retorno para depósito

Aprenda mais em hp.com

¹Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do driver e da complexidade do documento. ²Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em hp.com/go/support. ³O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras multifuncionais para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. ⁴A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do equipamento, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida. ⁵Cartucho introdutório incluído; Rendimento declarado ~700 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶Rendimento declarado do cartucho de substituição ~1600 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁷Valores sujeitos a alteração. Consulte http://www.hp.com/go/lj1100_regulatory, para obter informações atualizadas. Os números de potência medidos são os mais elevados, utilizando-se todas as tensões padrão. ⁸Medido de acordo com a ISO 7779 e declarado em conformidade com a ISO 9296; os valores estão sujeitos a alterações. Para obter informações atuais, acesse http://www.hp.com/go/lj1100_regulatory. Configuração testada: LJ P1102 impressão simples em papel A4.

